

**ZKSoftware**

ООО научно-техническая компания



# F707

Автономная система контроля  
доступа по отпечатку пальца



## Описание

Одно считывание отпечатка пальца – все, что необходимо, чтобы получить доступ в помещение с использованием биометрического устройства F707, которое может быть использовано как автономно, так и в любой системе, использующей интерфейс Wiegand 26. Высокая скорость, надежность, производительность в сочетании с доступностью делают устройства ZK Software конкурентными на рынке. Память устройства может содержать до 2200 шаблонов отпечатков пальца и до 50000 записей в журнале регистрации. Регистрация нового пользователя происходит быстро и легко благодаря наличию дружественного интерфейса, клавиатуры и дисплея. Управление устройством также просто. Вы можете с легкостью подключить устройство к сети TCP/IP или последовательному порту для автоматического обновления или синхронизации данных.

Под характеристиками продукции подразумеваются характеристики фактической продукции.  
Изменения вносятся без предварительного уведомления.

## Особенности

- \* ZK оптический сенсор отпечатков пальца
- \* Распознавание пользователя за 1 секунду
- \* Емкость памяти: шаблоны отпечатков пальца – до 2200, журнал событий – до 50000 записей
- \* Нет необходимости вводить идентификатор пользователя
- \* 50 временных зон, 5 групп, 10 комбинаций доступа
- \* Корпус с защитой от вскрытия, тревожная сигнализация
- \* Возможность подключения клавиши «EXIT», датчика двери, тревоги
- \* Использование без управляющего компьютера
- \* Интерфейсы Ethernet, RS232/485, Wiegand
- \* Поддержка нескольких языков
- \* Экспорт данных в одно касание для использования во встроенных и внешних приложениях в реальном времени
- \* Аудио-визуальная индикация состояния и результатов распознавания
- \* Возможна поставка SDK для OEM заказчиков и разработчиков программного обеспечения

## Конфигурация



## Технические характеристики

Количество шаблонов отпечатка пальца	2200
Количество записей в журнале событий	50000
Аппаратная платформа	ZEM500
Сенсор отпечатка пальца	ZK оптический сенсор
Версия алгоритма	ZK Finger 9.0
Коммуникации	RS232/485, TCP/IP
Функции контроля доступа	управление замком, контроль датчика двери, звонок, режим тревоги, подключение кнопки «EXIT»
Стандартные функции	SMS, зимнее/летнее время
Опции	код работ, web-server, девятизначный код пользователя, самостоятельный запрос, автоматическое переключение режима
Wiegand интерфейс	Wiegand интерфейс: вывод
Дисплей	черно-белый LCD
Источник питания	12В, 3А
Температура	0-45°C
Влажность	20-80%
Габаритные размеры	90*190*39,5 мм
Вес с упаковкой	0,7 кг

### ZK Software Inc. (Beijing Office)

29/F, Block B, No.1, Tianzuo International Center, Zhongguancun Nandajie#12, Haidian District, Beijing, China 100081  
Tel: 86-10-51292999 Fax: 86-10-82168002 www.zk-software.ru

